



**MICRO MAX
ELECTRONIC**
گروه صنعتی میکرومکس الکترونیک

نحوه کار دستگاه: ابتدا دوشاخه وسیله برقی را به محافظ و سپس دوشاخه محافظ را به ولتاژ برق شهر وصل کرده. در این حالت در صورت مناسب بودن ولتاژ (255 - 170) نشانگر (LED) زرد روشن شده و پس از گذشت زمان تاخیر نشانگر (LED) زرد رنگ خاموش شده و نشانگر (LED) سبز رنگ که نمایشگر کارعادی دستگاه می باشد روشن شده و دستگاه آماده به کار می گردد. هنگامیکه اختلالی در شبکه برق رخ دهد مانند افزایش و یا کاهش ولتاژ برق شهر، دستگاه از حالت کار عادی خود خارج شده و نشانگر (LED) قرمز روشن می گردد.

پس از رفع اختلال در ولتاژ شبکه برق، نشانگر (LED) قرمز خاموش شده و نشانگر (LED) زرد روشن می گردد. پس از گذشت زمان تاخیر دستگاه، نشانگر (LED) زرد رنگ خاموش شده و نشانگر (LED) سبز رنگ که نشانگر کارکرد عادی دستگاه می باشد روشن شده و دستگاه آماده به کار می گردد.



**MICRO MAX
ELECTRONIC**
گروه صنعتی میکرومکس الکترونیک

میکرومکس الکترونیک

محافظ خانگی (صوتی، تصویری و کامپیوتر، پکیج، یخچالی، کولرگازی) مشخصات فنی:

۱- محدوده ولتاژ کارکرد عادی: $V \sim (170-255)$

۲- فرکانس ورودی: 50HZ

۳- حداکثر جریان خروجی: 10/16A

۴- حداکثر توان خروجی: 2450/3920W

۵- زمان تاخیر: (صوتی، تصویری و کامپیوتر، پکیج: ۹۰-۳۰ ثانیه)

(یخچالی و کولرگازی: ۶-۴ دقیقه)

۶- ولتاژ قطع پایین: $VAC (170-180)$

۷- ولتاژ قطع بالا: $VAC (245-255)$

۸- اعلام ولتاژ کارعادی: نشانگر (LED) سبز

۹- اعلام ولتاژ کار تاخیر: نشانگر (LED) زرد

۱۰- اعلام خطای افزایش و یا کاهش ولتاژ و قطع رله: نشانگر (LED) قرمز